



## LUXOMAT® IR-RC




### TEKNISKE DATA

-  Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive)  
afhængig af lysforholdene  
**overskyet eller mørke:**  
5 til 6 m;  
**direkte solskin:**  
2 til 3 m
-  L 80 x B 60 x H 8 mm

► Fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-RC kan også anvendes til automatiklamperne AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 og til bevægelsesensoren RC-plus next 230 ZW!


















### PRODUKTINFORMATION

- Med infrarød-fjernbetjeningen LUXOMAT® IR-RC kan alle indstillinger udføres bekvemt fra jorden, uden besværlig opstilling af stiger. Den er egnet til bevægelsesensorerne: LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280
- Ved hjælp af forskellige programmer kan bevægelsesensoren til enhver tid tilpasses til individuelle krav, også efter monteringen.
- Yderligere funktioner, som f.eks. automatisk indlæsning af den aktuelle luxværdi eller den nyttige 2 sek.-testfunktion, kan udføres med IR-RC, som kan bestilles som ekstraudstyr.
- Lyset kan til enhver tid tændes eller slukkes med et tryk på en tast. En yderligere montering af en afbryder er således ikke nødvendig.
- En praktisk vægholder (dimensioner (ca.): 63 x 29 x 19 mm) medfølger.



### PROGRAM-FUNKTIONER



	<b>Foruddefineret luxværdi</b> - Dagdrift		<b>Åbning og lukning</b> af programmer-tilstand – også børne- og sabotagebeskyttelsesfunktion efter udført indstilling
	<b>Foruddefineret luxværdi</b> - ca. 100 Lux = begyndende skumring		<b>Automatisk indlæsningsfunktion</b> - Tast til at gemme den aktuelle luxværdi
	<b>Foruddefineret luxværdi</b> - ca. 25 Lux = fremskreden skumring		<b>Partyprogram</b> - Tænding og slukning af lys i 12 timer
	<b>Foruddefineret luxværdi</b> - Natdrift		<b>Reset</b> - Nulstilling af alle funktioner
	<b>8 foruddefinerede tændingstider</b> fra 15 sek. til 16 min.		<b>Ferie- og komfortfunktion</b> - Automatisk tænding og slukning af belysning ved opnåelse af den indstillede luxværdi
	<b>Alarmfunktion</b> - Den tilsluttede belysning blinker efter detekteret bevægelse		<b>Testdrift</b> - Det overvågede område kan scannes uafhængigt af omgivel-seslystyrken og derefter bekvemt indstilles.
	<b>LED-tast</b> - Tænding og slukning af funktions-visning		<b>Impulsfunktion</b> - Sender en kort impuls på ca. 1 sek., f.eks. til aktivering af en dørklokke.
	Tænding og slukning for <b>360°- krybezone</b>		<b>Slukning af belysning</b> - Derefter i 2 sek. ingen bevægelses-detektering: Muliggor forladelse af detekteringsområdet
	<b>Indstilling af følsomhed</b> vha. elektronisk øgning eller nedsættelse af sensor-rækkevidden		

Bestillingsbetegnelse

LUXOMAT® IR-RC

Farve

grå

Artikelnummer

92000

